



## Marcador TP SPORT STB mod. Multideporte 4000 PROFESIONAL

Marcador Electrónico para interior de 400 x 150 cm diseñando para grandes instalaciones deportivas donde se practiquen deportes colectivos como: baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano, etc. a nivel Profesional.



## CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- ✚ Cronómetro programable en sentido creciente o decreciente (0:00 - 99:59)
- ✚ Décimas de segundo en el último minuto
- ✚ Tanteo local y visitante de 0 a 199 puntos
- ✚ Visualización del número de periodo en juego
- ✚ Indicación del número de faltas acumuladas del equipo Local y del equipo Visitante
- ✚ Señalización del equipo con más de 5 faltas acumuladas
- ✚ Indicación del número de tiempos muertos solicitados por cada uno de los dos equipos
- ✚ Señalización del equipo en poder de la posesión o el servicio
- ✚ Claxon manual y automático
- ✚ Señalización del número del jugador y falta cometida
- ✚ Señalización del número de dorsal (programable) de todos los jugadores de los dos equipos.
- ✚ Indicación de la faltas acumuladas por cada uno de los jugadores
- ✚ Señalización de los puntos conseguidos por cada uno de los jugadores de los dos equipos
- ✚ Consolas control programada para varios deportes de fácil manejo que se ubica en el interior de una maleta ABS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✚ Dimensiones exteriores: 400 x 150 x 8 cm.
- ✚ Marcador diseñado para poder ser instalado fácilmente y de forma permanente en cualquier pared, soporte o columna mediante una barra metálica transversal ubicada en su parte trasera-superior (anclajes, tornillería y tacos incluidos).
- ✚ Caja exterior metálica de color negro mate para que los dígitos tengan una excelente visibilidad.
- ✚ Acceso de mantenimiento: Frontal.
- ✚ Dígitos formados por leds de alta luminosidad con una perfecta visualización con una durabilidad aproximada de diez años.
- ✚ Altura dígitos: 18, 21 y 25 cm.
- ✚ Visibilidad: 100 mts.
- ✚ Angulo de visión: 170°.
- ✚ Señal sonora: Bocina neumática de 110db
- ✚ Rotulación fija: En vinilo de color blanco.
- ✚ Alimentación: 220 voltios.
- ✚ Consumo eléctrico: 600 W.
- ✚ Peso: 150 Kg.
- ✚ La programación y manejo de los marcadores se efectúa desde la Consola de Control mediante el sistema Vía Radio o a través de cable. En cada instalación se escoge el sistema de transmisión que más convenga y no presente interferencias. (Interconexionado entre marcador y consola NO INCLUIDO)
- ✚ La Consola de control dispone de un display donde quedan reflejadas las anotaciones que aparecen en el marcador.